GRUPO ELECTRÓGENO NAFTERO HUSQVARNA G1300P



Generador pequeño, compacto y duradero con una salida de 0.8kW (50Hz) para la alimentación eficiente de hogares y sitios de trabajo. Tanque de combustible de 6 l para un rendimiento resistente y confiable de su motor de gasolina de arranque fácil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Husqvarna
Potencia (HP)	3.5 HP
Tipo	Monofasico
Potencia máxima	1000 Kva
Bobinado en cobre	SI
Tipo de Arranque	Manual
Capacidad de combustible	6.00 lts
Frecuencia	50 Hz
Amperaje	4 Amp
Cantidad de salidas	1 x 220 V
Alerta de aceite	Si
Autonomía de uso continuo	6 hs
Regulador automático de voltage	Si
Origen	China
Alto	41.5 cm

en todas las condiciones. El diseño ergonómico permite una fácil portabilidad, mientras que un tablero fácil de usar significa facilidad de uso, incluso en emergencias.

Largo	48.5 cm
Profundidad	37.5 cm
Peso Bruto	28 Kg